WD Elements™ Play

Multimediestasjon

Brukerveiledning

WD® service og kundestøtte

Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmål kan besvares gjennom kunnskapsbasen vår eller ved å sende en e-post til vår kundestøtteavdeling på *http://support.wdc.com*. Dersom løsningen ikke er tilgjengelig eller om du foretrekker det, kan du ta kontakt med WD på et av telefonnumrene nedenfor som passer best.

Produktet ditt leveres med 30 dagers gratis telefonstøtte innenfor garantiperioden. Denne 30 dagers-perioden begynner den dagen du har din første telefonkontakt med WDs tekniske støtte. E-poststøtte er gratis i hele garantiperioden og vår omfattende kunnskapsbase er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hver dag. Husk å registrere produktet ditt elektronisk på *https://register.wdc.com*.

Få tilgang til støtte på Internett

Besøk vår hjemmeside for kundestøtte på *http://support.wdc.com* og velg blant disse emnene:

- **Downloads** (Nedlastninger) – Last ned drivere, programvare og oppdateringer for ditt WD-produkt.
- **Register** (Registrering) – Registrer ditt WD-produkt for å få de siste oppdateringene og spesialtilbud.
- **Warranty & RMA Services** (Garanti og RMA-tjenester) – Her får du informasjon om garanti, produkterstatning (RMA), RMA-status og gjenoppretting av data.
- **Knowledge Base** (Kunnskapsbase) – Søk etter nøkkelord, ord eller svar-ID.
- **Installation** (Installasjon) – Få online installasjonshjelp for WD-produktet eller -programvaren.

Slik tar du kontakt med WDs tekniske støtte

Dersom du tar kontakt med WD for å få støtte, må du ha serienummeret for WD-produktet og versjonsnumrene for systemets maskinvare og programvare for hånden.

Nord-Amerika		**Asia/Stillehavet**	
Engelsk	800.ASK.4WDC	Australia	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	Kina	800 820 6682/+65 62430496
Spansk	800.832.4778	Hongkong	+800 6008 6008
		India	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Prøvelinje)
Europa (gratis)*	00800 ASK4 WDEU	Indonesia	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japan	00 531 650442
		Korea	02 719-3240
Europa	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Midt-Østen	+31 880062100	Filippinene	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapore	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

** Tollfritt nummer er tilgjengelig i følgende land: Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia.*

Innholdsfortegnelse

1 Viktig brukerinformasjon 1

Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1
Registrere din WD-produktinformasjon. 2
Registrere WD-produktet 2
Tilbehør 2

2 Produktoversikt 3

3 Egenskaper 4

Funksjoner 4
Tilkoblinger 6
LED-indikator 7
Fjernkontroll 8

4 Komme i gang 9

Pakken inneholder 9
Installasjonskrav 9
Kompatible operativsystemer 9
Installasjonsprosedyrer 10

5 Bruke multimediestasjonen 18

Slik bruker du fjernkontrollen 18
Bruke multimediestasjonens meny 19
Filadministrasjon 20
Auto Play (autom. avsp.) 23

6 Se på video 24

Videoavspilling 24
Videoavspillingskontroller 26
Videoavspillingsalternativer 27

7 Spille av musikk. 29

Musikkavspilling 29
Musikkavspillingskontroller 31

8 Slik viser du bilder 34

Bildevisning 34
Alternativer for bildevisning 35
Lysbildefremvisning 36

9 Innstillinger og avanserte funksjoner 37

Navigeringsknapper for innstillinger 38
Tilgjengelige innstillinger 39
Finne medieinnhold 43

10 Systemvedlikehold 45

Oppgradering av systemets fastvare 45
Feilsøking 46
Vanlige feilmeldinger 48
Installere, partisjonere og formattere harddisken 48
Spørsmål som ofte stilles 49

11 Vedlegg 51

Støttede mediefilformater 51
Myndighetskrav 55
Garantiopplysninger 57

1 Viktig brukerinformasjon

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Denne enheten er konstruert og produsert for å sikre personlig sikkerhet. Feil bruk kan resultere i elektrisk støt eller brannfare. Sikkerhetsordningene i denne enheten vil beskytte deg dersom du observerer følgende prosedyrer for installasjon, bruk og service.

- Les disse instruksjonene.
- Behold disse instruksjonene.
- Vær obs på alle advarsler.
- Følg alle instruksjoner.
- Bruk ikke dette apparatet i nærheten av vann.
- Rens bare med en tørr klut.
- Blokker ikke noen ventilasjonsåpninger. Plasser i henhold til produsentens instruksjoner.
- Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Ikke utsett batteriene eller fjernkontrollen med batteriene installert for for høy varme (direkte sollys, brann etc.).
- Ikke opphev sikkerhetshensiktene til den polariserte eller jordete kontakten. En polarisert kontakt har to blader med en bredere enn den andre. En jordet kontakt har to blader og en tredje jordingsspiss. Det brede bladet eller den tredje spissen er her for din sikkerhet. Dersom kontakten som ble levert med ikke passer i stikkontakten, må du kontakte en elektriker for utskifting av den ødelagte stikkontakten.
- Beskytt strømledningen slik at du ikke tråkker på den og at den ikke blir klemt ved kontaktene, og hvor den kommer ut fra apparatet.
- Bruk bare vedlegg/tilbehør spesifisert av produsenten.
- Trekk ut støpslet under tordenvær eller når den ikke brukes over lengre tid.
- Utfør all service hos kvalifisert servicepersonell. Du må utføre service når apparatet har blitt skadet, som for eksempel når strømforsyningen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt på eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet ikke fungerer normalt eller det har falt i bakken.
- Les nøye gjennom og følg den Raske installasjonsveiledningen og Brukerhåndboken.
- Denne enheten må ikke brukes utenfor temperaturområdet på 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F).
- Enheten må ikke mistes eller ristes.
- Enheten må ikke flyttes når den er slått på.
- Strømforsyningsledninger må rutes slik at de ikke kan tråkkes på, eller klemmes av objekter plassert på eller mot dem.
- Du må ikke overbelaste stikkontakter.

For ytterligere informasjon leser du *www.wdc.com*.

Registrere din WD-produktinformasjon

I følgende tabell skriver du inn serie- og modellnumrene til ditt nye WD-produkt. Du finner denne informasjonen på etiketten på bunnen av enheten. Du må også merke deg kjøpsdatoen. Denne informasjonen kan være nødvendig når du ber om teknisk støtte.

Serienummer:
Modellnummer:
Kjøpsdato:
System- og programvarenotater:

Registrere WD-produktet

Ditt WD-produkt inkluderer 30 dager med gratis teknisk støtte under gjeldende garantiperiode for produktet ditt. 30-dagersperioden begynner ved første telefonkontakt med WDs tekniske støtte. Registrer WD-produkt på Internett på *http://register.wdc.com*.

Tilbehør

For innbyggere i USA besøk *www.shopwd.com* for å vise ytterligere tilbehør som er tilgjengelig for multimediestasjonen. For andre utenfor USA, besøk *http://support.wdc.com*.

2 Produktoversikt

Takk for at du kjøpte WD Elements Play multimediestasjon. Denne brukerhåndboken gir deg trinnvise instruksjoner for hvordan du installerer og bruker den nye multimediestasjonen. Besøk vår hjemmeside på *www.westerndigital.com* for oppdatert WD-informasjon og nyheter.

WD Elements Play multimediestasjon er en enkel og rimelig måte å masselagre filmer og bilder for storskjerm-TV, og til å spille musikk på ditt hjemmekinoanlegg. Lagre mediesamlingen din på multimediestasjonen, deretter kobler du stasjonen til TV-apparatet, og du er klar til å nyte alle dine digitale medier i Full-HD 1080p-oppløsning.

Full-HD 1080p oppløsning – Opplev spektakulær Full-HD videokvalitet og krystallklar digital audio. Med HDMI-porten kan du koble deg til høyeste HDTV- eller hjemmekinokvalitet.

Menger av plass til mediesamlingen din – Innebygd høykapasitets harddisk som har plass til tonnevis med media. Hvis du trenger enda mer plass, plugger du USB-stasjonen inn i en ledig port.

Støtter et uttall filformater – De mest populære formatene som støttes er RMVB, H264 og MKV.

Kamerakompatible – Koble til digitalkameraet eller videokameraet ditt og spill eller overfør innhold fra kameraet til stasjonen.

Enkelt og intuitivt grensesnitt – Enkel, intuitiv og vakker, brukergrensesnittet gir deg disse navigeringsmulighetene:

- DVD-navigering med komplett menynavigering, kapittellister, spesialfunksjoner og undertitler
- Lysbildeframvisning med unike overganger og musikk på HDTV
- Støtter miniatyrbilder, videoomslag og albumbilder
- Spillelistene for musikk støtter filtypene PLS, M3U og WPL
- Forhåndsvis video under navigering
- Flerspråklige undertekster for videoavspilling

Automatisk avspilling – Still spilleren til å spille en valgt mediefil automatisk når enheten er slått på. Perfekt for levende kunst på din HD TV eller for digital signatur.

Kompositt video-tilkobling – Kompositt (RCA)-utganger for å sikre kompatibilitet med nærmest alle typer fjernsynsapparater.

Digital optisk audio – Høydefinisjons audio eller gjennomgående digitale audiosignaler til AV-mottakeren for surroundlyd-opplevelse. Støtter SPDIF og ekte Dolby Digital avspilling.

3

Egenskaper

Funksjoner

Lyd-/Videogrensesnitt

- HDMI 1.4-grensesnitt for digital lyd og høydefinisjonsvideo
- Kompositttgrensesnitt (RCA gul/hvit/rød) for analog AV-tilkobling
- Toslink-lyd (optisk) for høykvalitets digitallyd
- Videoutgangsoppløsning inkluderer 480i og 576i (kompositttgrensesnitt), eller 480p, 576p, 720p, 1080i og 1080p (HDMI-grensesnitt)
- Digital surround-lydutgang (kun gjennomgående) for stereo eller multikanaler

Avanserte navigeringsalternativer

- Miniatyrbilde- og listevisninger – bla gjennom innholdet etter filnavn eller miniatyrbilder av bilder, albumcover og filmforhåndsvisning
- Søk – søk etter filnavn og delvis filnavn

Avspilling av innhold

Multimediestasjonen kan spille av flere ulike typer multiformatfiler. For en detaljert liste over støttede formater, se "Støttede mediefilformater" på side 51. Enheten leveres med en fjernkontroll og med den kan du raskt bla gjennom mediet og konfigurere innstillinger.

Bildevisning

- Opprett tilpassede lysbildefremvisninger med en rekke overganger
- Zoom, panorere, gjenta, shuffle og rotere

Filmvisning

- Spol framover, spol tilbake, forrige, neste, pause, gjenta, shuffle og zoom
- Vis undertekster
- Vis videomeny (hvis den støttes av filformatet)
- Videoforhåndsvisning (hvis den støttes av filformatet)

Musikkavspilling

- Spol framover, spol tilbake, pause, shuffle og gjenta
- Vis albumcover

Filbehandling

- Vise alle filer samtidig
- Kopiere eller slette filer direkte fra fjernsynsapparatet

Ytterligere funksjoner

- Real Media (RMVB) -avspilling
- Funksjonen PnP (Plug-and-Play)
- Støtte for populære medieformater
- Støtte for metadata
- Støtte for miniatyrbilder
- Felles musikk-/bilde-/videovisning
- HDMI- eller kompositt-utgang for video
- Toslink-lydutgang (optisk)

Støtte for Plug-n-Play USB 2.0

- USB-lagringsenhet med en USB-tilkobling
- Bærbar multimediestasjon med USB-tilkobling
- Digitalkameraer med USB-tilkobling

For en liste over testede, kompatible USB-enheter leser du Artikkel #5675 i vår kunnskapsbase på *http://support.wdc.com*.

Støtte for filsystem til USB-lagring

- NTFS
- HFS+
- HFS+Journaling (Skrivebeskyttet)

For instruksjoner om hvordan du deaktiverer Journaling, leser du Artikkel #2615 i vår kunnskapsbase på *http://support.wdc.com*.

Tilkoblinger



Element	Komponent	Beskrivelse
1	USB-port	Støtter tilkobling av avtakbare lagringsenheter, bærbare multimediestasjoner og digitalkameraer med USB-tilkobling.
2	Strømplugg	Kobler strømadapteren.
3	Mini USB-port	Støtter tilkobling av multimediestasjonen til datamaskin som ekstern USB-lagringsenhet for overføring av innhold.
4	HDMI-port	Kobler TV-ens HDMI-port (HDMI-kabel selges separat).
5	Kompositttplugger	Kobles til de analoge video- og lydpluggene på fjernsynsapparatet (kompositttkabel selges separat). **Merk:** Når man kobler til audio gjennom Toslink (optiske)-porten, trenger man kun kompositt videokabel.
6	Toslink (optisk) lydport	Kobles til AV-mottakeren (Toslink-kabel selges separat).
7	Nullstillingsbryter	Nullstill multimediestasjonen til fabrikkinnstillinger (ved bruk av en tynn penn eller den utbrettede enden av en binders).

LED-indikator

Element	Komponent	Beskrivelse
1	Infrarød mottaker	■ Mottar signaler fra fjernkontrollen. Pek tuppen av fjernkontrollen mot den infrarøde mottakeren og kontroller at banen mellom de to de er fri.
2	Strøm-/ aktivitetslampe (LED)	■ På (konstant blå) – Strømkabelen er koblet til og strømmen er på. ■ Aktivitet – Blinkende, raskt (ca. 3 ganger per sekund). ■ System standby – Blinkende, langsomt (ca. hvert 2 1/2 sekund). ■ Av – Mediestasjonen er i standby-modus eller strømkabelen er frakoblet.

Fjernkontroll

OBS! Ikke utsett batteriene eller fjernkontrollen med batteriene installert for for høy varme (direkte sollys, brann etc.).

1. Infrarød sender
2. HOME (hjem)
3. POWER (strøm)
4. Navigeringsknapper
5. ENTER
6. STOP (stopp)
7. BACK (tilbake)
8. REW (spol tilbake)
9. PREV (forrige spor)
10. SEARCH (søk)
11. OPTION (alternativ)
12. PAUSE/PLAY (pause/avspilling)
13. FF (spol framover)
14. NEXT (neste spor)
15. EJECT (utløs) (trygg fjerning av tilkoblete enheter)



Merk: Se "Slik bruker du fjernkontrollen" på side 18 for ytterligere informasjon.

4 Komme i gang

Pakken inneholder

Multimediestasjon Drive

USB-kabel

Fjernkontroll og to AAA-batterier

Strømadapter

Hurtiginstallasjonsveiledning

Installasjonskrav

- Standard eller HD-TV med lyd/videoinngang for HDMI eller kompositt
- Datamaskin med USB 2.0-kontakt

Valgfritt: Stereo eller AV-mottaker med en digital optisk (Toslink) kabel.

Kompatible operativsystemer

Multimediestasjonen er kompatible med følgende operativsystemer:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Tiger®
- Leopard®
- Snow Leopard™

Merk: Kompatibiliteten kan variere avhengig av brukerens maskinvarekonfigurasjon og operativsystem.

Viktig: Det anbefales at de siste oppdateringene og servicepakken (SP) installeres, for best mulig ytelse og pålitelighet. For Windows, gå til **Start**-menyen og velg **Windows Update**. Gå til **Apple**-menyen og velg **Software Update** (Programvare-oppdatering) i Mac.

Reformatering av multimediestasjon

Multimediestasjonen er forhåndsformatert med én enkel NTFS-partisjon for kompatibilitet med alle oppdaterte Windows operativsystemer. Se kunnskapsbase svar ID 3865 for reformatering av harddisken til Mac OS X-format på *http://support.wdc.com* Se "Feilsøking" på side 57 for mer informasjon om reformatering av stasjonen.

Viktig: Reformatering av multimediestasjonen sletter all innhold. Hvis du allerede har lagret filer på multimediestasjonen, må du sikkerhetskopiere dem før du formaterer.

Installasjonsprosedyrer

Installasjonsprosedyrene for multimediestasjonen kan du lese nedenfor:

1. Koble til strømkabelen.
2. Overføre innhold fra datamaskinen til multimediestasjonen.
3. Koble multimediestasjonen fra datamaskinen, deretter kobler du den til TV-apparatet eller hjemmeunderholdningsanlegget gjennom ønsket tilkobling.
4. Sett batteriene i fjernkontrollen.
5. Koble til USB-enheten som inneholder ditt medieinnhold (valgfri).

Trinn 1 – Koble til strømkabelen

1. Koble strømklipset til strømkabelpluggen.

   Strømadapteret varierer avhengig av hvor du bor. Enkelte steder kreves ikke et strømpluggklips. Enheter som selges på disse stedene vil ha faste strømplugger. Se illustrasjonen nedenfor.



Montere Fjerne



Montere Fjerne

2. Koble strømkabelen til multimediestasjonens strømtilkobling og plugg deretter den andre enden i en stikkontakt. Multimediestasjonen starter opp automatisk.

Trinn 2 – Laste innhold over på multimediestasjonen

Overføre innhold fra datamaskinen til multimediestasjonen. Du kan også overføre filer fra multimediestasjonen til datamaskinen din.

Windows

1. Slå på datamaskinen.
2. Koble stasjonens strømledning (se "Trinn 1 – Koble til strømkabelen" på side 10) og USB-kabelen som vist.
3. Verktøyene for stasjonen installeres automatisk. Hvis du får en sikkerhetsmelding under installasjonen, klikker du **Accept** (Aksepter) eller **Continue** (Fortsett).
4. Multimediestasjonen vises som en ny stasjon i listen i **Computer** (Datamaskin) (Windows 7 eller Windows Vista) eller **My Computer** (Min datamaskin) (Windows XP).
5. Dra og slipp dine mediefiler fra datamaskinen til multimediestasjonen eller fra multimediestasjonen til datamaskinen.

Macintosh

Viktig: Hvis du skal overføre innhold til og fra en Mac, må du formatere stasjonen. Se "Reformatering av multimediestasjon" på side 10 for flere detaljer.

1. Slå på datamaskinen.
2. Koble stasjonens strømledning (se "Trinn 1 – Koble til strømkabelen" på side 10) og USB-kabelen som vist.
3. Stasjonen kobler seg til skrivebordet og det vises et WD Multimedia-ikon. Dobbelklikk på WD multimediestasjonsikonet.
4. Dra og slipp dine mediefiler fra datamaskinen til multimediestasjonen eller fra multimediestasjonen til datamaskinen.

Trinn 3 – Koble til multimediestasjonen

Følgende figurer illustrerer kabeltilkoblingene som støttes av multimediestasjonen.

Merk: Kompositt-, HDMI- og Toslink (optisk)-kablene selges separat.

Slik velger du beste tilkobling

Bildekvaliteten fra TV-en avhenger av TV-ens kvalitet og dens tilkobling til multimediestasjonen.

Tilkobling	Kvalitet	Tilkoblinger
HDMI	Best (opp til 1080p)	Spesialisert høydefinisjonstilkobling
Kompositt	God (480i/576i)	■ Gul = video ■ Rød = høyre lyd ■ Hvit = venstre lyd

Kompositt (standarddefinisjon)

HDMI (høydefinisjon)

Kompositt AV-tilkobling (standarddefinisjon)

For å bruke en kompositt-tilkobling (kompositttkabel selges separat):

1. Plugg kompositt-kontaktene inn i inngangsportene på multimediestasjonen, gul til gul, rød til rød og hvit til hvit.
2. Plugg i den andre enden i kompositttinngangsportene på TV-en, gul til gul, rød til rød og hvit til hvit.



3. Velg riktig TV-inngangskilde.

Vent noen sekunder slik at TV-en oppdager multimediestasjonen. Dersom multimediestasjonen ikke oppdages, kan det hende du må endre inngangskilden på TV-en til HDMI eller kompositt, avhengig av tilkoblingen. Kontroller brukerdokumentasjonen for TV-en for mer informasjon.

Når multimediestasjonen oppdages vises en skjerm for å indikere oppstart av systemet, deretter vises grensesnittets hovedskjerm. Gå til "Bruke multimediestasjonens meny" på side 19.

HDMI-video og -lyd (høydefinisjon)

HDMI kombinerer høydefinisjonsvideo, multikanallyd og inter-komponentkontroll i én enkel kabel. Dette grensesnittet gir videokvalitet på opptil 1080p.

Slik kobler du multimediestasjonen ved bruk av en HDMI-kabel:

1. Plugg en HDMI-kabel (selges separat) i HDMI-kontakten på multimediestasjonen.
2. Plugg den motsatte enden i HDMI-porten på TV-en eller lyd/videosystemet) (hvis tilgjengelig).

Vent noen sekunder slik at TV-en oppdager multimediestasjonen. Dersom multimediestasjonen ikke oppdages, kan det hende du må endre inngangskilden på TV-en til HDMI eller kompositt, avhengig av tilkoblingen. Kontroller brukerdokumentasjonen for TV-en for mer informasjon.

Når multimediestasjonen oppdages vises en skjerm for å indikere oppstart av systemet, deretter vises grensesnittets hovedskjerm. Gå til "Bruke multimediestasjonens meny" på side 19.

Toslink (optisk) -digitallyd

Toslink (optisk) digital kan sende digitallyd til en mottaker som kan dekode multikanallyd gjennom en AV-mottaker.

1. Fullfør kompositt- eller HDMI-videotilkoblingen som beskrevet i "Kompositt AV-tilkobling (standarddefinisjon)" på side 14 eller "HDMI-video og -lyd (høydefinisjon)" på side 15.
2. Plugg en Toslink-kabel (optisk) (selges separat) i den S/PDIF digitale optiske porten på multimediestasjonen.
3. Plugg den andre enden av Toslink-kabelen (optisk) i den digitale optiske porten på AV-mottakeren.
4. Velg riktig lydkilde på AV-mottakeren.

Trinn 4 (Valgfritt) – Koble til en USB-stasjon

Overfør ditt favorittinnhold fra datamaskinen til den eksterne USB-stasjonen, som for eksempel My Passport® eller My Book® (ekstern USB-stasjoner er ikke inkludert).

Multimediestasjonen har én USB-porter som støtter avspilling fra en ekstern USB-lagringsenheter.

Merk: Noen USB-hub-er er testet for å sikre kompatibilitet. For en liste over kompatible USB-enheter leser du Artikkel #5675 i vår kunnskapsbase på *http://support.wdc.com*.

1. Koble USB-enheten til multimediestasjonens USB-port.



2. Vent et øyeblikk mens multimediestasjonen skanner USB-enheten for mediefiler. (Skanning er aktivert som standard.)

Dette kan ta flere minutter avhengig av lagringskapasiteten til USB-enheten og antallet tilgjengelige mediefiler. Når USB-enheten er detektert, tennes statuslysdioden. "Please insert a USB storage device" (Vennligst sett inn en USB-lagringsenhet) vises på skjermen.

For Apple-brukere

For HFS+ må Journaling være deaktivert på lagringsenheten som er tilkoblet multimediestasjonen. For instruksjoner om hvordan du deaktiverer Journaling, leser du Artikkel #2615 i vår kunnskapsbase på *http://support.wdc.com*.

Slik fjernes du en USB-enhet

For å forhindre datatap er det høyst anbefalt at du først trykker knappen **EJECT** (utløs) på fjernkontrollen, før du fjerner en USB-enhet.

Slik fjerner du en USB-enhet:

1. Trykk knappen **EJECT** (utløs) på fjernkontrollen.
2. Uthev avmerkingen på utløserbeskjeden og trykk deretter **ENTER**.
3. Koble USB-enheten fra multimediestasjonen.

5 Bruke multimediestasjonen

Slik bruker du fjernkontrollen

Med multimediestasjonens fjernkontroll kan du navigere hovedskjermen, bla gjennom etter mediefiler, aktivere avspillingsalternativer og tilpasse systeminnstillingene. Den infrarøde sensoren oppdager infrarøde signaler fra fjernkontrollen.

Viktig: Kontroller at det ikke er noe mellom fjernkontrollen og den infrarøde sensoren på multimediestasjonen.

Knapp	Funksjon
HOME (hjem)	Hovedskjermen som viser video/musikk/bilder/filbehandling/innstillinger.
POWER (strøm)	Slå på/av.
Navigeringsknapper	Naviger gjennom Home-alternativer, menyskjermer, mediebibliotek og verktøylinjer.
ENTER	■ Viser mediekatalogene og Innstillinger-skjermene. ■ Starter avspilling av valgte mediefil. ■ Aktiverer gjeldende valgte innstilling i en alternativskjerm for innstillinger.
STOP (stopp)	Avslutter avspilling og går tilbake til forrige skjerm.
BACK (tilbake)	Går tilbake til forrige skjerm.
REV (spol tilbake)	Skanner tilbake i løpet av lyd/videoavspilling. Støtter følgende hastigheter: 2×, 4×, 8×, 16× og 32× for video. 2×, 4× og 8× for lyd.
PREV (forrige) (forrige spor)	■ Trykk én gang for å hoppe til begynnelsen av lyd/videofilen. ■ Trykk to ganger for å hoppe til forrige lyd/video/bildefil.
SEARCH (søk) (gjeldende mappe)	Finner en mediefil i gjeldende mappe.
OPTION (alternativ)	I løpet av avspilling vises verktøylinjen for ytterligere avspillingsalternativer.
PAUSE/PLAY (pause/avspilling)	Bytter mellom pause og avspilling.
FF (spol framover)	Skanner framover i løpet av lyd/videoavspilling. Støtter følgende hastigheter: 2×, 4×, 8×, 16× og 32× for video. 2×, 4× og 8× for lyd.
NEXT (neste spor)	Hopper til neste lyd-, video- eller bildefil.
EJECT (utløs)	Bytter til sikkermodus, slik at du trygt kan fjerne en USB-enhet.

Bruke multimediestasjonens meny

Hovedskjermen til multimediestasjonen vises når du trykker **HOME** (hjem) på fjernkontrollen. Ikonene på denne skjermen lar deg ble gjennom mediebiblioteket og konfigurere multimediestasjonens innstillinger.

Alternativer for hovedskjerm

De fem hovedalternativene til hovedskjermen (ikoner) er:

- Videoer
- Musikk
- Bilder
- Filbehandling
- Innstillinger

- Ikonene Music (musikk), Video og Photo (bilde) representerer mapper for de ulike medietypene. Medieinnhold vil vises enten som fil/fil-mapper i en USB-stasjonskatalog, eller som en mediesamlingsliste basert på metadata-informasjon. Musikkfiler kan for eksempel kategoriseres basert på sjanger eller artistens navn.
- Innstillinger lar deg tilpasse måten du bruker multimediestasjonen på og angir preferanser for medieavspilling. Se "Innstillinger og avanserte funksjoner" på side 37 for nærmere informasjon.

Navigering på hovedskjerm

Bruk følgende taster for å navigere gjennom menyskjermene.

Knapp	Funksjon
Opp/Ned-pil	Velger en medietype (bilder, video eller musikk) eller innstillinger
Venstre/Høyre-pil	Flytter innen en kategori
ENTER	Starter valget ditt

Filadministrasjon

Kopiere filer

Følg trinne under for å kopiere en fil til eller fra en tilkoblet USB-minneenhet. Fremgangsmåten er den samme for alle typer mediefiler, filmer, bilder eller musikk.

1. Koble USB-enheten til USB-port 1 på multimediestasjonen.
2. I hovedmenyen finner du filbehandlingskategorien, trykk deretter **ENTER**.

3. Trykk opp- eller ned-pilen for å velge New Volume (nytt volum) (multimediestasjonen) eller tilkoblet USB-lagringsenhet (der du ønsker å kopiere filene fra), deretter trykker du **ENTER** for å vise mappene på valgt lagringsenhet.

4. Trykk piltastene Opp/Ned for å velge mappen som inneholder mediefilen du vil kopiere, og trykk **ENTER**. Skjermen viser filinnholdet i valgte mappe.



5. Velg filen du vil kopiere og trykk ▶. Det vises et hakemerke til høyre for det filnavnet du vil kopiere. For å oppheve valget, trykker du ▶ på nytt. Trykk **OPTION** (alternativ)-knappen, trykk deretter **ENTER** på fjernkontrollen for å velge Copy Files (kopier filer)-ikonet.

6. Trykk enten ◀ eller ▶ på fjernkontrollen for å velge målenhet, trykk deretter **ENTER** for å starte kopiering av filen.



Slette filer

For å slette en fil på multimediestasjonen, følger du trinnene under. Fremgangsmåten er den samme for alle typer mediefiler, filmer, bilder eller musikk.

1. I hovedmenyen finner du filbehandlingskategorien, trykk deretter **ENTER**.
2. Trykk opp- eller nedpilen for å velge multimediestasjonen eller den tilkoblede USB-lagringsenheten (der du vil slette filene fra), trykk deretter **ENTER**.

3. Trykk opp/ned-piltastene for å velge mappen som inneholder mediefilen du vil slette, og trykk **ENTER**. Skjermen viser filinnholdet i valgte mappe.



4. Velg filen du vil slette og trykk knappen ▶ på fjernkontrollen. Det vises et hakemerke til høyre for det filnavnet du vil slette. Trykk **OPTION** (alternativ)-knappen, deretter ▶ for å velge alternativet Delete Files (slett filer).

5. Trykk **ENTER** på fjernkontrollen og du får fram en bekreftelsesskjerm. Trykk **ENTER** igjen for å slette valgt fil.



Auto Play (autom. avsp.)

Merk: Auto play støtter ikke USB-hub-er.

1. Lagre filene eller medieinnholdet i rotkatalogen på harddisken i multimediestasjonen eller den tilkoblede USB-lagringsenheten.
2. Gå til oppsettmenyen og velg Auto Play. Du må starte multimediestasjonen på nytt for at valget ditt skal tas i bruk. Når den er valgt, vil Auto Play starte hver gang multimediestasjonen slås på.

Hvis du vil deaktivere Auto Play, må du trykke **STOP** (stopp) eller **HOME** (hjem) under avspilling. Deretter må du gå til Auto Play-menyen, og velge **OFF** (av).

Merk: Auto Play vil hoppe over alle filer som ikke støttes uten å vise noen systemadvarsler under avspillingen.

6

Se på video

Du kan se videoer på TV-en ved bruk av multimediestasjonen.

Støttede videoformater

Følgende videoformater støttes.

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2TS (MPEG1/2/4, AVC)
- FLV (kun D1-oppløsning)
- RM eller RMVB 8/9/10

Videoavspilling

Slik spiller du av video:

1. Bla til videokategorien, trykk deretter **ENTER**.

2. Trykk opp- eller nedpilen for å velge multimediestasjonen eller den valgfritt tilkoblede USB-lagringsenheten (der du vil ha tilgang til videofilene fra), trykk deretter **ENTER**.

3. Trykk **ENTER**-knappen på fjernkontrollen på nytt for å vise innholdet på multimediestasjonen eller den tilkoblede USB-lagringsenheten.

4. Bruk opp/ned-knappene på fjernkontrollen til å navigere til mappen som inneholder videoene og trykk **ENTER**-knappen på fjernkontrollen for å vise innholdet i mappen.

5. Bruk opp/ned-knappene på fjernkontrollen for å bla gjennom videolisten. På høyre side av skjermen vil det vises en forhåndsvisning av videoen.

6. Finn videofilen du ønsker å spille av.
   - For å starte avspilling av én enkel videofil, uthever du filen og trykker deretter **ENTER**.
   - For å starte avspilling av en videospilleliste, uthever du navnet på spillelisten og trykker deretter **PAUSE/PLAY** (pause/avspilling).
   - For å starte avspilling av alle videofiler i en mappe, uthever du en video i mappen og trykker deretter **PAUSE/PLAY** (pause/avspilling).

Fortsette avspilling

Dersom du forsøker å åpne en videofil som har blitt delvis avspilt før, vises følgende skjermbilde, og du bes om å velge om du ønsker å spille av filen fra begynnelsen eller fortsette avspilling fra siste avspillingsposisjon. Velg ☑ for å fortsette avspilling eller ☒ for å starte avspilling fra begynnelsen.



Videoavspillingskontroller

Bruk disse knappene på fjernkontrollen for å kontrollere videoavspilling:

Knapp	Funksjon
STOP (stopp)	Stopper videoavspillingen
PAUSE/PLAY (pause/avspilling)	Setter videoavspillingen på pause eller fortsetter
1. Trykk **FF** (spol framover) eller **REV** (spol tilbake) for å skanne video (trykk gjentatte ganger for å velge skannehastighet) 2. Trykk **PAUSE/PLAY** (pause/avspilling) for å fortsette avspilling fra valgte posisjon	Skanner videoavspillingen forover eller bakover Multimediestasjonen støtter følgende skannehastigheter: 2×, 4×, 8×, 16×, 32×
Trykk **PREV** (forrige spor) én gang	Starter avspilling fra begynnelsen
NEXT (neste)	Spiller den neste videofilen i videomappen/spillelisten
Trykk **PREV** (forrige spor) to ganger	Spiller den forrige videofilen i videomappen/spillelisten

Videoavspillingsalternativer

Vise Video-verktøylinjen

Video-verktøylinjen har flere kommando-ikoner, for å tilpasse måten du ser videoer på.

- Trykk **OPTION** (alternativ) for å vise Video-verktøylinjen.
- Trykk **BACK** (tilbake) eller **OPTION** (alternativ) igjen, for å skjule verktøylinjen.

Vise videoinformasjonspanelet

Trykk **ENTER** under avspilling for å vise videoinformasjonspanelet nederst på skjermen. Dette panelet viser følgende informasjon om gjeldende video, hvis den støttes av videofilen:



Slik velger du alternativer for video-zoom

Bruk disse alternativene for å endre visningsskala av videoavspillingsskjermen.

Slik endrer du visningsskala:

1. Trykk **OPTION** (alternativ) i løpet av videoavspilling. Alternativer-linjen vises øverst på skjermen.
2. Uthev , trykk deretter **ENTER** gjentatte ganger for å bla gjennom de tilgjengelige zoomalternativene.

   -ELLER-

   Trykk **OPTION** (alternativ) eller **BACK** (tilbake) for å gå tilbake til standard visningsskala.

Slik velger du lydkanal

Bruk dette alternativet for å velge lydspråket som brukes ved videoavspilling. Dette alternativet er kun tilgjengelig dersom gjeldende video har mer enn ett lydspor. Kontroller at lydsporene er i samme mappe som gjeldende video.

Slik velger du lydkanal:

1. Trykk **OPTION** (alternativ).
2. Uthev , trykk deretter **ENTER** gjentatte ganger til lydkanelen du ønsker vises.

Slik velger du kapittel

Bruk dette alternativet for å velge kapitlet du vil vise.

Slik velger du et kapittel:

1. Trykk **OPTION** (alternativ) i løpet av videoavspilling. Alternativer-linjen vises øverst på skjermen.
2. Uthev , trykk deretter **ENTER** gjentatte ganger for å bla gjennom de tilgjengelige kapitlene.

Merk: Kapittelvalg er bare aktivert hvis videofiltypen støtter dette.

Slik velger du undertekster

Bruk dette alternativet for å vise undertekster i løpet av avspilling. Kontroller at undertekstfilen finnes i samme mappe som gjeldende video og at den har samme filnavn som videofilen.

Merk: Undertekstfiler (spesifikke typer som støttes) må ha samme filnavn som mediet de spiller av (forlengelsen vil være annerledes) og må være i samme mappe som videofilen.

1. Trykk **OPTION** (alternativ) i løpet av videoavspilling. Options (alternativer) - verktøylinjen vises øverst på skjermen.
2. Uthev , trykk deretter **ENTER** gjentatte ganger for å bla gjennom de tilgjengelige undertekstene.

7

Spille av musikk

Med multimediestasjonen kan du kopiere musikkbiblioteket til en USB-enhet og lytte til det fra underholdningsenheten. Følgende lydfil- og lydkodekformater støttes.

Lydpakke

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- OGG
- APE
- Dolby® Digital (kun innebygd videofil)

Musikkavspilling

1. Bla til musikk-kategorien, trykk deretter **ENTER**.



2. Trykk opp- eller nedpilen for å velge multimediestasjonen eller den valgfritt tilkoblede USB-lagringsenheten (der du vil ha tilgang til musikkfilene fra), trykk deretter **ENTER**.

3. Trykk **ENTER**-knappen på fjernkontrollen for å vise innholdet på multimediestasjonen eller den tilkoblede USB-lagringsenheten:

4. Bruk navigeringsknappene på fjernkontrollen for å navigere til mappen som inneholder musikk og trykk knappen **ENTER** på fjernkontrollen for å vise innholdet i mappen:

5. Bruk opp/ned-knappene på fjernkontrollen for å bla gjennom musikkfilene. På høyre side av skjermen vil det vises informasjon om musikkfilen.
6. Finn lydfilen du ønsker å spille av.
   - For å starte avspilling av én enkel lydfil, uthever du filen og trykker deretter **ENTER**.
   - For å starte avspilling av en musikkspilleliste, uthever du navnet på spillelisten og trykker deretter **PAUSE/PLAY** (pause/avspilling).
   - For å starte avspilling av alle lydfiler i en mappe, uthever du en lydfil i mappen og trykker deretter **PAUSE/PLAY** (pause/avspilling).

Musikkavspillingsskjermen viser følgende informasjon om den avspilte lydfilen:

Framgangslinjen for avspilling vises på skjermen når du merker sangen som spilles for øyeblikket.

Musikkavspillingskontroller

Bruk disse knappene på fjernkontrollen for å kontrollere musikkavspilling:

Knapp	Funksjon
STOP (stopp)	Stopper lydavspilling
PAUSE/PLAY (pause/avspilling)	Setter lydavspilling på pause eller fortsetter
1. Trykk **FF** (spol framover) eller **REV** (spol tilbake) for å skanne lydfilen (trykk gjentatte ganger for å velge skannehastighet). 2. Trykk **PLAY** for å fortsette avspilling fra valgte posisjon.	Skanner lydavspillingen forover eller bakover Multimediestasjonen støtter følgende skannehastigheter: 2×, 4×, 8×
Trykk **PREV** (forrige spor) én gang.	Starter avspilling fra begynnelsen
Trykk **NEXT** (neste).	Spiller den neste lydfilen i musikkmappen/ spillelisten
Trykk **PREV** (forrige spor) to ganger.	Spiller den forrige lydfilen i musikkmappen/ spillelisten

Alternativer for musikkavspilling

De to kommando-ikonene på Avspilling-framgangslinjen, indikerer musikk-modusene gjenta og shuffle.

Slik angir du gjenta-modusen for musikk:

1. Trykk **HOME** (hjem), velg deretter Innstilling-ikonet.

2. Trykk **ENTER**. Innstillingsmenyen vises.



3. Bruk opp/ned-navigeringsknappene for å velge en Innstillinger-kategori, trykk deretter **ENTER**. Alternativmenyen for den kategorien vises (for eksempel gjenta-modusen for musikk).

Slik spiller du av musikk fra iPod®

Apple® bruker en egen navneordning og på grunn av dette kan ikke multimediestasjonen vise de opprinnelige navnene for mappene og filene, da disse befinner seg i iPod-en din. Multimediestasjonen gir heller nye navn til mappene og filene, men kun når den er i bruk med multimediestasjonen. Den opprinnelige filinformasjonen beholdes på iPod-en. Du kan vise opprinnelig filinformasjon når du spiller av en fil, hvor skjermen vil vise metadata.

Merk: Multimediestasjonen støtter ikke avspilling av beskyttet materiale som filmer og musikk fra iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ og Vongo®.

Hvis du vil bruke iPod-en din sammen med multimediestasjonen, trenger du bare sette den inn i USB-porten og naviger gjennom grensesnitt-menyen.

Merk: Multimediestasjonen støtter kun USB-masselagringsmodus. iPod Touch er ikke en USB-masselagringsenhet og støttes derfor ikke.

8

Slik viser du bilder

Med multimediestasjonen kan du vise dine digitalbildealbum i din egen stue. Den er perfekt for å dele morsomme stunder med venner og familie. Følgende bildefilformater støttes:

- GIF (animerte GIF-er støttes ikke)
- BMP (ikke-komprimert)
- JPEG (gråskala, RGB, YCbCr)
- TIF/TIFF (RGB)
- PNG (kun ikke-alfakanal)

Bildevisning

1. Velg Photos (bilde)-ikonet, og trykk deretter **ENTER**.



2. Trykk ◄ eller ► for å velge multimediestasjonen eller den valgfritt tilkoblede USB-lagringsenheten (der du vil ha tilgang til bildefilene fra), trykk deretter **ENTER**.

3. Skjermen vil vise miniatyrbilder av alle tilgjengelige bildefiler og bildemapper. Kun bildefiler som støttes av multimediestasjonen vises.



4. Finn bildefilen du ønsker å spille av.
   - Velg en fil og trykk deretter **ENTER**, for å åpne én enkel bildefil.
   - For å vise neste bildefil i bildemappen, trykker du **NEXT** (neste) (bilde).
   - For å vise forrige bildefil i bildemappen, trykker du **PREV** (forrige).

Alternativer for bildevisning

Bilde-verktøylinjen har flere kommando-ikoner, for å tilpasse måten du viser bilder på.

1. Trykk **OPTION** (alternativ) for å vise Bilde-verktøylinjen.
2. Trykk **BACK** (tilbake) eller **OPTION** (alternativ) igjen, for å skjule verktøylinjen.

Rotere bildet

Bruk disse alternativene for å rotere bildet med eller mot klokken. Disse innstillingene påvirker ikke retningen til det opprinnelige bildet.

1. Trykk **OPTION** (alternativ) i løpet av bildevisning. Bilde-verktøylinjen vises nederst på skjermen.

2. Uthev roter bilde-ikonet, trykk deretter **ENTER** gjentatte ganger til rotasjonen du ønsker er angitt.

   -ELLER-

   Trykk **OPTION** (alternativ) eller **BACK** (tilbake) for å gå tilbake til standard visningsretning.

Bruke bilde-zoom

Bruk disse alternativene for å endre visningsskala av bildevisningen.

Slik endrer du visningsskala:

1. Trykk **OPTION** (alternativ) i løpet av bildevisning. Bilde-verktøylinjen vises nederst på skjermen.
2. Velg zoom-ikonet for å zoome inn, og trykk **ENTER** gjentatte ganger til skalaen du ønsker vises.

   -ELLER-
3. Bruk navigeringsknappene på fjernkontrollen (venstre, høyre, opp, ned) for å panorere visningen.

Lysbildefremvisning

Med multimediestasjonen kan du opprette en lysbildefremvisning, ved bruk av innholdet i bildemappen.

Slik starter du en lysbildefremvisning:

1. Finn bildemappen med bildefilene du ønsker å fremvise. (Se "Bildevisning" på side 34.)
2. Velg bildemappen og trykk deretter **PAUSE/PLAY** (pause/avspilling) for å starte lysbildefremvisningen.

Slik viser du informasjonspanelet til lysbildefremvisningen:

Trykk **OPTION** (alternativ) i løpet av lysbildefremvisning. Lysbildefremvisning-verktøylinjen vises nederst på skjermen.

-ELLER-

Trykk **OPTION** (alternativ) for å skjule informasjonspanelet til lysbildefremvisningen.

Avspillingskontroller for lysbildefremvisning

Bruk disse knappene på fjernkontrollen for å kontrollere avspilling av lysbildefremvisning:

Knapp	Funksjon
STOP (stopp)	Stopper lysbildefremvisningen
PAUSE/PLAY (pause/avspilling)	Setter lysbildefremvisningen på pause eller fortsetter
NEXT (neste) (bilde)	Viser neste bildefil i lysbildefremvisningen
PREV (forrige bilde) to ganger	Spiller av forrige bildefil i lysbildefremvisningen

Alternativer for lysbildefremvisning

Lysbildefremvisning-verktøylinjen har samme kommando-ikoner som Bilde-verktøylinjen.

9 Innstillinger og avanserte funksjoner

Innstillingsmenyen lar deg tilpasse måten du bruker multimediestasjonen på og angir preferanser for medieavspilling.

Slik velger du en Innstillinger-kategori:

1. Trykk **HOME** (hjem), velg deretter Innstilling-ikonet.

2. Trykk **ENTER**. Innstillingsmenyen vises.



3. Bruk opp/ned-navigeringsknappene for å velge en Innstillinger-kategori, trykk deretter **ENTER**. Alternativmenyen for den kategorien vises (for eksempel gjenta-modusen for bilde).



Det finnes 17 innstillingskategorier, inklusive Språk, Undertekstspråk, Undertekst-skriftstørrelse, Lysbildevisnings-intervalltid, Lysbildevisningsmodus, Repeter musikk, Repeter film, Repeter bilde, Digital lydutgang, Visning, Bildeskalering, Videooppløsning, Leserskjerm, Automatisk avspilling, Skjermsparerforsinkelse, Systemtilbakestilling og Om.

Navigeringsknapper for innstillinger

Bruk disse knappene på fjernkontrollen for å navigere i og mellom Innstilling-skjermen.

Knapp	Funksjon
Opp/Ned	■ Velger en meny ■ Velger en menyinnstilling i en alternativ-skjerm
ENTER	Viser alternativ-skjermen for valgte meny
1. Trykk **ENTER**. En bekreftelsesmelding vises. 2. Velg ☑, trykk deretter **ENTER**. Dersom underholdningsenheten ikke støtter valgte innstilling, foretas det ingen endringer og den opprinnelige innstillingen tas i bruk igjen.	Valgte menyinnstilling trer i kraft
BACK (tilbake)	Viser forrige meny-skjerm

Tilgjengelige innstillinger

Følgende innstillingsmenyer er tilgjengelig:

Språk

Bruk denne menyen til å velge menyspråk for multimediestasjonen. Språkalternativer kan inkludere:

- Engelsk (standard)
- Fransk
- Tysk
- Italiensk
- Japansk
- Koreansk
- Portugisisk
- Russisk
- Spansk
- Forenklet kinesisk
- Tradisjonell kinesisk
- Albansk
- Thai
- Polsk
- Tsjekkisk
- Slovakisk
- Ungarsk
- Rumensk
- Bulgarsk
- Serbisk
- Kroatisk
- Ukrainsk
- Gresk
- Tyrkisk
- Hindi

Undertekstspråk

Bruk denne menyen til å velge undertekstspråk for videofilmen (hvis flere språk er tilgjengelig). Undertekstalternativene inkluderer:

- Engelsk (standard)
- Fransk
- Tysk
- Italiensk
- Japansk
- Koreansk
- Portugisisk
- Russisk
- Spansk
- Forenklet kinesisk
- Tradisjonell kinesisk
- Arabisk
- Sentral-Europa
- Gresk
- Hindi
- Tyrkisk
- Thai
- Vietnamesisk
- Malay
- Polsk
- Tsjekkisk
- Slovakisk
- Ungarsk
- Rumensk
- Bulgarsk
- Serbisk
- Ukrainsk
- Nederlandsk
- Dansk
- Finsk
- Norsk
- Svensk

Undertekst-skriftsstørrelse

- Liten (standard)
- Medium
- Stor

Lysbildefremvisning intervalltid

Bruk denne menyen til å angi tidsintervallet mellom bildene i lysbildefremvisningen. Alternativer:

- 3 sekunder (standard)
- 5 sekunder
- 10 sekunder
- 30 sekunder
- 1 minutt
- 5 minutter

Lysbildemodus

Bruk denne menyen til å angi rekkefølgen og overgangen mellom bildene i lysbildefremvisningen. Alternativer:

- Ingen (standard)
- Tilfeldig
- Zoom & panorer
- Fei over
- Feil gjennomsiktig
- Åpne & lukk
- Sjalusier og linjer
- Utvid

Repeter musikk

Bruk denne menyen til å angi Repeter musikk-modusen. Alternativer:

- Normalt
- Repeter alt (standard)
- Repeter en
- Tilfeldig
- Repeter alt og tilfeldig

Repeter film

Bruk denne menyen til å angi Repeter film-modusen. Alternativer:

- Normalt
- Repeter alt (standard)
- Repeter en

Repeter bilder

Bruk denne menyen til å angi Repeter bilder-modusen. Alternativer:

- Normalt
- Repeter alt (standard)
- Tilfeldig
- Repeter alt og tilfeldig

Digital Audio-utgang

Bruk denne menyen til å velge modusen Digital lydutgang. Alternativer:

- Stereo (når du bruker en kompositt- eller lydkabel)
- Digital utgang (når du bruker en Toslink-kabel)

Visningsmodus

Bruk denne menyen til å angi skjerm-modusen. Alternativer:

- 4:3 (standard)
- 16:9

Bildeskalering

- Vis som original (standard)
- Tilpass til skjerm

Videoutgangs-oppløsning

Bruk denne menyen til å angi TV-inngang. Alternativer:

- HDMI-utgang
- Kompositt AV (CVBS)

Leserbilde

Bruk denne menyen til å angi leserbilde. Alternativer:

- Listevisning (standard)
- Miniatyrbilde

Disk Manager

Denne menyen viser informasjon om multimediestasjonen:

- Lagringstype
- Ledig plass
- Total størrelse
- Filsystem

Med Disk Manager kan du i tillegg formattere multimediestasjonen.

Viktig: Reformatering av multimediestasjonen sletter all innhold. Hvis du allerede har lagret filer på multimediestasjonen, må du sikkerhetskopiere dem før du formaterer.

Auto Play (autom. avsp.)

Bruk denne menyen til å angi auto play-alternativet for bilder og videoer. Alternativer:

- Av (standard)
- Alle bilder med musikk
- Alle videoer

Skjermsparerforsinkelse

Bruk denne menyen for å angi forsinkelsen før skjermspareren slår seg på. Alternativer:

- Ingen (standard)
- 5 minutter
- 10 minutter
- 15 minutter

Nullstilling av system

Bruk dette alternativet til å gjenopprette multimediestasjonen systempreferanser og medieavspillingsinnstillinger til fabrikkverdier. Dette gjøres for å rette opp ytelsesproblemer forårsaket av mislykket fastvareoppgradering, eller ødelagt konfigurasjonsinnstilling.

Slik utfører du nullstilling av systemet:

1. Trykk **HOME** (hjem). Hovedmenyen vises.
2. Velg Innstilling-ikonet og trykk deretter **ENTER**.
3. Velg **Nullstilling av system**, trykk deretter **ENTER**.
4. Uthev **ja**, og trykk **ENTER**.

About (om)

Velg dette alternativet for å vise gjeldende fastvareversjon.

Finne medieinnhold

Et mediesøk kan kun utføres hvor filer kan vises, for eksempel, i en mappe. Denne søkefunksjonen støtter engelske eller engelskbaserte tegn. Søk etter titler med ikke-engelske tegn, ved å bla gjennom menyene/kategoriene.

Automatisk søk

Slik utfører du mediesøk:

1. Dersom du ønsker å søke etter en spesiell medietype (for eksempel, kun videofiler), går du til hovedskjermen for den medietypen.
2. Trykk **SEARCH** (søk) på fjernkontrollen. Startsøkesiden vises.
3. Definer søkeparametrene ved å velge **Inneholder** eller **Begynner med**, trykk deretter **ENTER**. Jo mer informasjon du oppgir, jo bedre søkeresultat.
   - **Begynner med** – Alle filer med filnavn som begynner med tegnene som er inntastet i dette feltet inkluderes i søkeresultatene. Et søk etter 'glo' kan for eksempel resultere i disse treffene:
     Global party.jpg
     Glow of the Field.jpg
     Gloss.jpg
   - **Inneholder** – Alle filer med filnavn som inkluderer tegnene som er inntastet i dette feltet oppføres i søkeresultatene. Et søk etter 'un' kan for eksempel resultere i disse treffene:
     Land of the Rising Sun.jpg
     shunt_1a.jpg
     Unite.jpg

   Et tastatur på skjermen åpnes.

   Slik bruker du tastaturet på skjermen:
   - Bruk piltastene for å velge et tegn, trykk deretter **ENTER** for å kopiere det til søkefeltet i søk-linjen.
   - Uthev ABC og trykk **ENTER** for å taste inn tegn med ulik størrelse.
   - Uthev @#&, trykk deretter **ENTER** for å vise symboltastaturet for inntasting av spesialtegn.
   - Dersom du ønsker å slette det siste kapittelet, uthever du ← og trykker deretter **ENTER**.

4. Etter å ha definert søkeordene, uthever du **Submit** (send) nederst på tastaturet på skjermen, trykk deretter **ENTER**. Søkeresultatene vises.



   Dersom ingen filer stemmer overens med søket, vil du få en melding om dette.

5. Trykk **ENTER** for å vise tastaturet på skjermen igjen og definer på nytt søkeordene. Dersom mediefiler som stemmer overens med søkeordene finnes, vil de oppføres som vist over.
6. Trykk opp/ned-piltastene for å velge mediefilen du leter etter, trykk deretter **ENTER** eller **PAUSE/PLAY** (pause/avspilling) for å starte avspilling.

Utforske filene

MediaInfo (gratis programvare) kan gi teknisk og tag-informasjon om video- eller lydfilene.

MediaInfo gir følgende informasjon:

- Generelt – tittel, forfatter, regissør, album, spornummer, dato og varighet
- Video – kodek, forhold, bps og bithastighet
- Lyd – kodek, samplingshastighet, kanaler, språk og bithastighet
- Tekst – undertekstens språk
- Kapitler – antall og en kapittelliste

MediaInfo støtter følgende formater:

- Video – MKV, OGM, AVI, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Kodeker: XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Lyd – OGG, MP3, WAV, RA, AAC, M4A, AU, AIFF
- Undertekster – SRT, SSA, ASS og SAMI

Med MediaInfo kan du:

- Lese mange video- og lydfilformater
- Bruke flere metoder for å vise informasjon, som tekst, ark, tre og HTML
- Tilpasse visninger
- Eksporter informasjon som tekst, som CSV og HTML

Slik utforsker du filene:

1. Bruk nettleseren og gå til *http://mediainfo.sourceforge.net/en*.
2. Last ned programvaren og installer den på datamaskinen.
3. Følg instruksjonene som anvist.

10 Systemvedlikehold

Systemfastprogramvaren til multimediestasjonen kan oppgraderes til seneste utgivelse, som kan forbedre støtte for avspilling av mediefiler og inkluderer feilopprettinger og produktforbedringer. For å kontrollere at du mottar de seneste oppdateringer, anbefaler vi at du registrerer deg hos *http://register.wdc.com*.

Dette kapittelet beskriver hvordan du oppgraderer systemets fastvare og utfører enkel feilsøking. Dersom du opplever en feilmelding, les "Vanlige feilmeldinger" på side 48 for mulig oppretting.

Løsninger til mer seriøse problemer kan kreve at du kontakter forhandleren eller et godkjent servicesenter for hjelp. Hvis du vil ha mer informasjon, må du se WD Service og kundestøtte på den andre siden av denne brukerveiledningen.

Oppgradering av systemets fastvare

Fastvare er viktige instruksjoner som forteller multimediestasjonen hvordan den skal drives, hvordan den interaktive skjermen skal se ut og hvordan den skal gjøre det du ber den om. Oppgradering av fastvaren er viktig fordi WD utvikler alltid nyere, raskere og mer effektive måter å gjøre ting på, som multimediestasjonen behøver å vite.

Viktig: Kontroller at multimediestasjonen strømadapter forblir tilkoblet under oppdateringen av fastvaren. Dersom det oppstår strømforstyrrelser, kan det korrumpere systemets fastvare. Kontroller også at du ikke plugger ut USB-lagringsenheten.

Slik oppdaterer du fastvaren:

1. Gå til *http://support.wdc.com* og last ned seneste fastvareoppdateringsfil for USB-lagringsenheten.
2. Klikk **Nedlastinger** og deretter produktnavnet (eller bildet).
3. Kopier fastvareoppdateringsfilen til en USB-stasjons rotmappe.
4. Koble USB-stasjonen til multimediespillerens USB-port. Når multimediestasjonen detekterer en fastvareoppdatering, åpner den automatisk et skjermbilde som spør om du vil bruke fastvareoppdateringen.
5. Velg avmerkingsikonet, og trykk deretter **ENTER**.
6. Velg ☑ på fastvareoppdateringsbeskjeden og trykk deretter **ENTER**.

   Dette oppdaterer fastvaren og den starter automatisk opp igjen.

   Når multimediestasjonen starter på nytt, lastes den nye fastvaren inn automatisk.

Feilsøking

Problem	Løsning
VISNING	
TV-skjermen er blank og multimediestasjonens strøm-LED forblir av.	■ Kontroller at TV-apparatet er slått på. ■ Kontroller at strømadapteren og stikkontakten er ok. ■ Kontroller at grensesnittkabelen er riktig festet til riktige terminaler på begge sider av TV-en og multimediestasjonen.
TV-skjermen er blank og multimediestasjonens strøm-LED blinker.	Det oppsto en systemdiagnosefeil. Slå av multimediestasjonen, vent 10 sekunder og slå den deretter på igjen. Hvis det samme skjer, kontakter du WD Technical Support for å få hjelp (se WD service og kundestøtte på andre side i denne håndboken).
TV-skjermen er blank og multimediestasjonens strøm-LED lyser.	■ Kontroller at TV-apparatet er slått på. ■ Kontroller at grensesnittkabelen er riktig festet til riktige terminaler på begge sider av TV-en og multimediestasjonen. ■ Sørg for at oppløsningsinnstillingen er korrekt. ■ Trykk og hold tilbakestillingsknappen i 10 sekunder for å veksle mellom modusene PAL og NTSC.
TV-skjermen blinker og er uskarp.	■ Kontroller at grensesnittkabelen er riktig festet til riktige terminaler på begge sider av TV-en og multimediestasjonen. ■ Kontroller at multimediestasjonens strøm-LED er på. ■ Dersom du bruker en CRT-TV, navigerer du til skjermen Home | Innstillinger | TV-system og: - Kontroller at alternativet **Composite** (kompositt) er valgt som videoutgang. - Kontroller at TV-ens systeminnstillinger stemmer overens med systemet brukt i din region. Trykk og hold tilbakestillingsknappen i 10 sekunder for å veksle mellom modusene PAL og NTSC.
Videovisningen er avkuttet eller vises i en sidelinje.	Naviger til skjermen Home | Innstilling | Visningsmodus og kontroller at sideforholdet er angitt til **4:3** eller **16:9**, hvilken enn som passer for ditt TV-apparat.
FILER	
Filer spilles ikke av.	■ Bekreft kompatibilitet. Se "Støttede mediefilformater" på side 51.
Oversikten over filer er tom.	■ Kontroller at filmappen inneholder filer av typen du leter etter.

Problem	Løsning
LYD	
Det er ingen lyd.	■ Kontroller at volumet på underholdningsenheten ikke er dempet. ■ Det kan være at lydkodeken ikke støttes. ■ Feil utgangsmodus er valgt for tilkoblingstypen du bruker: - Du har valgt Stereo som utgangsmodus, og har en Toslink-kabel tilkoblet. - Du har valgt Digital utgang som utgangsmodus, men har en RCA- eller kompositt-kabel tilkoblet.
USB-ENHET	
Tilkoblet USB-enhet er ikke synlig på hovedskjermen.	■ Multimediestasjonen støtter kun USB-masselagringsmodus. Kontroller at USB-enheten er konfigurert som en "masselagringsenhet". ■ Kontroller at USB-enhetens filsystem støttes (NTFS, FAT/FAT32 eller HFS+). ■ Hvis du bruker en USB-hub, må du koble enheten fra denne, og koble den rett til multimediestasjonen.
Fjernkontroll	
Multimediestasjonens fjernkontroll virker ikke.	■ Kun trykk én knapp om gangen. ■ Kontroller at batteriene er riktig innsatt. ■ Batteriene kan allerede være oppbrukte. Erstatt batteriene med nye. ■ Kontroller at banen mellom fjernkontrollen og multimediestasjonen ikke er blokkert.
OPPGRADERING AV FASTVARE	
Fastvareoppgraderingen er vellykket.	■ Sørg for å laste ned den nyeste fastvareversjonen. ■ Kontroller at alle tilkoblinger er korrekt installert. ■ Kontroller at fastvaren er plassert i rotkatalogen på USB-lagringsenheten. ■ Kontroller at ikke filnavnet til fastvaren er blitt endret.
FILBEHANDLING	
Kan ikke kopiere eller slette fil.	■ Kontroller at filen eller lagringsenheten ikke har skrivebeskyttelse. ■ Kontroller at det er nok plass på målstasjonen.

Vanlige feilmeldinger

Dersom denne meldingen vises	Utfør denne handlingen
HOME (hjem)	
Ingen lagringsenhet tilstede.	Fest USB-enheten som inneholder mediefilene.
Unrecognized storage (ukjent lagringsenhet).	USB-enhetsmodellen støttes ikke. Bruk en annen USB-enhet.
Question XX (spørsmål XX): WD USB HDD Feilsøking	Dette indikerer en systemdiagnosefeil. Kontakt WD Teknisk Støtte for hjelp.
AVSPILLING AV INNHOLD	
Videooppløsningen støttes ikke.	WD TV multimediestasjonens dekoder kun i standarddefinisjonsoppløsning på opptil 576. 1. Resample videoen til en oppløsning som støttes. Se "Støttede mediefilformater" på side 51.
Unable to play the selected file (kan ikke spille av valgte fil). Gjenopprett filen ved bruk av medieredigeringsprogramvaren.	1. Utløs og koble USB-enheten fra multimediestasjonen. 2. Koble USB-enheten til datamaskinen og kontroller at filformatet er riktig. Du kan bruke medieredigeringsprogramvaren for å gjenopprette filen i et kompatibelt format. 3. Fest USB-enheten til multimediestasjonen igjen.

Installere, partisjonere og formattere harddisken

Hvordan	Svar-ID
■ installere, partisjonere og formattere harddisken i Windows XP og Vista	3865
■ installere, partisjonere og formattere harddisken til Mac OS X 10.4.11 and 10.5+	3865
■ Reformatere fra Mac GPT til Windows XP NTFS	3645
■ Reformatere harddisken fra Mac GPT til Windows Vista NTFS-format	3647
■ Formattere harddisken til FAT32-filsystemet*	1364
■ Bruke harddisken på en Mac og en PC samtidig	291

**FAT32-filsystemet har en maksimum filstørrelse på 4 GB og kan ikke opprette partisjoner større enn 32 GB i Windows. Imidlertid kan Windows-brukere unngå denne størrelsesbegrensningen ved å formattere harddisken til NTFS med Disk Management-verktøyet. Se svar ID- 1287 på http://support.wdc.com, samt artikkel-ID 314463 og 184006 på http://support.microsoft.com for flere detaljer. Last ned External USB/FireWire FAT32 formatteringsverktøy fra http://support.wdc.com/download. For å lage partisjoner større enn 32 GB i FAT32 når du reformaterer harddisken.*

Spørsmål som ofte stilles

Q: *Hvordan kan jeg spille av eller redigere media på datamaskinen min?*

A: Flere multimediestasjons-applikasjoner er for øyeblikket tilgjengelig, som Winamp og iTunes, som lar deg spille, samle og redigere mediefiler. Disse multimediestasjonene lar deg også redigere metadata-informasjon for mediefiler. Du kan søke på Internett med nettleseren for å finne hvor disse applikasjonene er tilgjengelig for nedlasting.

Q: *Hvordan konverterer jeg mediefiler?*

A: Å konvertere mediefiler krever at du bruker et mediekonverteringsprogram. Mange av disse kan lastes ned. Bruk nettleseren og søk på internett etter disse programmene.

Q: *Hvordan kopierer jeg filene fra musikk-CD-en til datamaskinen?*

A: Uttrekking av digitallyd, eller *Ripping*, er prosessen hvor du kopierer lyd- eller videoinnhold, til en harddisk, som regel fra utskiftbare medium, som CD-er eller DVD-er eller fra mediestrømmer.

Slik ripper du musikk fra CD-er til datamaskinen:

1. Sett inn CD-en i den optiske stasjonen på datamaskinen.
2. Åpne programmet som du bruker for å rippe musikk til datamaskinen, som iTunes eller Windows Media Player.
3. Trykk **Importer**-knappen (ved bruk av iTunes),

   -ELLER-

   Trykk **Ripp**-knappen (ved bruk av Windows Media Player).
4. Klikk musikken du ønsker å kopiere (Windows Media Player) og legg merke til hvor musikkfilene lagres, etter at de er kopiert. iTunes importerer hele CD-en i iTunes' musikkbibliotek.
5. Klikk **Start ripping**-knappen (Windows Media Player).
6. Når rippingen er fullført, fjerner du CD-en. Musikken er nå på datamaskinen.

Merk: Noe musikk kan være dekket av opphavsrettslover, som forhindrer kopiering og distribuering.

Q: *Kan jeg bruke en universal fjernkontroll på multimediestasjonen?*

A: Du kan bruke de mest populære universale fjernkontrollene, som for eksempel Logitech Harmony.

Q: *Hvordan kan jeg vite om systemet mitt støtter USB 2.0?*

A: Se på USB-kortdokumentasjonen eller ta kontakt med USB-kortprodusenten.

Merk: Hvis USB 2.0-kontrolleren er innebygd på hovedkortet, må du sørge for å installere støtte for riktig brikkesett på hovedkortet. Se hovedkretskortet eller systemhåndboken for mer informasjon.

Q: *Hva skjer når en USB 2.0-enhet plugges i en USB 1.1-port eller hub?*

A: USB 2.0 er bakoverkompatibel med USB 1.1. Når den er koblet til en USB 1.1-port eller hub, drives en USB 2.0-enhet med full USB 1.1-hastighet på opptil 12 Mbps.

Q: *Hvorfor er dataoverføringshastighet treg?*

A: Systemet ditt opererer kanskje på USB 1.1 hastighet på grunn av en uriktig driver av USB 2.0 kort eller system som ikke støtter USB 2.0.

Hvis systemet inkluderer en PCI-plass kan du få høyhastighets USB-overføringsrate ved å installere en USB 2.0 PCI-adapter. Ta kontakt med kortprodusenten for installasjonsinstruksjoner og mer informasjon.

Merk: Hvis en ekstern harddisk blir tilkoblet dette WD-produktet, vil båndbredden på USB-protokollen delt, og dette kan påvirke ytelsen.

Q: *Hvorfor øker ikke multimediestasjonen effekten?*

A: Kontroller at harddisken er tilkoblet en strømkilde. Det kan hende du trenger en spesialkabel for datamaskiner med begrenset busseffekt. For mer informasjon i USA, se nettsidene våre på *http://store.westerndigital.com*. Utenfor USA, ta kontakt med WD Teknisk støtte i din region.

Q: *Hvorfor vises ikke multimediestasjonen under Min datamaskin eller på skrivebordet?*

A: Hvis systemet ditt har en USB 2.0 PCI-adapter, sørg for at driveren er installert før du kobler ditt WD USB 2.0 eksterne lagringsprodukt. Stasjonen oppdages ikke riktig med mindre USB 2.0 root hub og vertkontrollerdrivere er installert. Ta kontakt med kortprodusenten for installasjonsinstrukser.

11 Vedlegg

Støttede mediefilformater

Videopakke

Filtype	Container-format	Kodek		Støttet	Begrensning
.mpg	MPEG-PS	Video codec	MPEG-1	JA	støttet opp til 1920*1080 30fps
			MPEG-2	JA	
		Lydkodek	MPEG	JA	
			MP3	JA	
			MP2	JA	
			PCM	JA	
			DTS	NEI	
			Dolby Digital	JA	
.mpeg	MPEG-PS	Video codec	MPEG-1	JA	støttet opp til 1920*1080 30fps
			MPEG-2	JA	
		Lydkodek	MPEG	JA	
			MP3	JA	
			MP2	JA	
			PCM	JA	
			DTS	NEI	
			Dolby Digital	JA	
.m2a	MPEG-PS	Video codec	MPEG-1	Ja*	støttet opp til 352*240 30fps
		Lydkodek	MPEG		
.mlv	MPEG-PS	Video codec	MPEG-1	Ja*	støttet opp til 352*240 30fps
		Lydkodek	MPEG		
.mpv	MPEG-PS	Video codec	MPEG-1	Ja*	støttet opp til 352*240 30fps
		Lydkodek	MPEG		
.dat	CDXA/ MPEG-PS	Video codec	MPEG-1 (VCD/SVCD)	JA	støttet opp til 720*576 30fps
		Lydkodek	MPEG	JA	
.vob	MPEG-PS	Video codec	MPEG-2 (DVD)	JA	støttet opp til 720*576p 30fps eller 720*480p 30fps
		Lydkodek	MPEG	JA	
			LPCM	JA	
			PCM	JA	
			Dolby Digital	JA	
			DTS	NEI	
.ts	MPEG-TS	Video codec	MPEG-2	JA	støttet opp til 1920*1080 30fps
			AVC (H.264)	JA	
		Lydkodek	MPEG	JA	
			MP3	JA	
			MP2	JA	
			PCM	JA	
			DTS	NEI	
			Dolby Digital	JA	
.tp	MPEG-TS	Video codec	MPEG-2	JA	støttet opp til 1920*1080 30fps
		Lydkodek	MP2	JA	
			Dolby Digital	JA	
.trp	MPEG-PS	Video codec	MPEG-2	JA	støttet opp til 1920*1080 30fps
		Lydkodek	MP2	JA	

Filtype	Container-format	Kodek		Støttet	Begrensning
.mp4	MPEG-4	Video codec	MPG1	JA	støttet opp til 1920*1080 30fps
			MPEG-4	JA	
			MP4V	JA	
			MP42	JA	
			AVC (H.264)	JA	
		Lydkodek	AAC-LC	JA	
.avi	AVI	Video codec	Xvid	JA	støttet opp til 1920*1080 30fps
			MPG1	JA	
			MPG2	JA	
			AVC (H.264)	JA	
			MJPEG-A	JA	
			MJPEG-B	JA	
		Lydkodek	MPEG	JA	
			MP2	JA	
			MP3	JA	
			LPCM	JA	
			PCM	JA	
			Dolby Digital	JA	
			DTS	NEI	
			Vorbis	JA	
			AAC	JA	
			AAC-LC	JA	
			WMA	JA	
.mov	QuickTime	Video codec	MPEG-4	JA	støttet opp til 1920*1080 30fps
			MJPEG-A	JA	
			MJPEG-B	JA	
			MJPA	JA	
			H.263	JA	
			AVC (H.264)	JA	
		Lydkodek	ADPCM	JA	
			U-LAW	JA	
			AAC-LC	JA	
			AAC	JA	
			PCM	JA	
.3gp	MPEG-4	Video codec	MPEG-4	JA	støttet opp til 640*480 30fps
			H.263	JA	
		Lydkodek	AMR WA	JA	
			AMR NA	JA	
.iso	ISO	Video codec	MPEG-2 (DVD)	JA	støttet opp til 720*576p 30fps eller 720*480p 30fps
		Lydkodek	MPEG	JA	
			LPCM	JA	
			PCM	JA	
			Dolby Digital	JA	
			DTS	NEI	
.img	IMG	Video codec	MPEG-2 (DVD)	Ja**	støttet opp til 720*576p 30fps eller 720*480p 30fps
		Lydkodek	MPEG		
			LPCM		
			PCM		
			Dolby Digital		
			DTS	NEI	

Filtype	Container-format	Kodek		Støttet	Begrensning
.mkv	Matroska	Video codec	Xvid	JA	støttet opp til 1920*1080 30fps
			RealVideo	JA	
			AVC (H.264)	JA	
			MPEG-4	JA	
			Mpeg-2	JA	
			mpeg	JA	
		Lydkodek	AAC	JA	
			AAC-LC	JA	
			MP3	JA	
			Cooker	JA	
			Vorbis	JA	
			Dolby Digital	JA	
			FLAC	JA	
			DTS	NEI	
			WMA	JA	
.rm/.rmvb	RealMedia	Video codec	RV40	JA	støttet opp til 1280*720 30fps
			RV30	JA	
		Lydkodek	Real Audio cooker	JA	
			Real Audio 10	JA	
			AAC	JA	
			AAC-LC	JA	
.m2ts	BDAV	Video codec	MPEG-2	JA	støttet opp til 1920*1080 30fps
		Lydkodek	PCM	JA	
			DTS	NEI	
			Dolby Digital	JA	
.qt	QuickTime	Video codec	cvid	JA	støttet opp til 1920*1080 30fps
			AVC	JA	
		Lydkodek	PCM	JA	
			AAC	JA	
.m4v	MPEG-4	Video codec	AVC	JA	støttet opp til 720*480 24fps
		Lydkodek	Dolby Digital	JA	
.mod	MPEG-PS	Video codec	MPEG-2	JA	støttet opp til 704*480 24fps
		Lydkodek	Dolby Digital	JA	
.flv	Flash Video	Video codec	H.263	JA	støttet opp til 720*576 24fps
			AVC	JA	
		Lydkodek	MP3	JA	
			AAC	JA	
.3g2	MPEG-4	Video codec	MPEG-4	JA	støttet opp til 352*288 30fps
		Lydkodek	AAC	JA	
.m4b	AVI	Video codec	XviD	JA	støttet opp til 1920*1080 30fps
		Lydkodek	AAC	JA	
.m4p	AVI	Video codec	XviD	JA	støttet opp til 1920*1080 30fps
		Lydkodek	AAC	JA	

** (etter at navn endret til .mpeg)*
*** (etter at navn endret til .iso)*

Music (musikk)

Filtype	Container-format	Kodek	Støttet	Begrensning
.mp2	MPEG Audio	Layer2	JA	støttet opp til 32 Kbps-320 Kbps
.mp3	MPEG Audio	Layer1	JA	støttet opp til CBR/VBR 32 Kbps-320 Kbps 8-48 KHz
		Layer2	JA	
		Layer3	JA	
		MPEG2.5	JA	
.wav	Wave	PCM	JA	1536 Kbps 96,0 KHz stereo
		LPCM	JA	støttet opp til 32 Kbps-192 Kbps
		ADPCM	JA	
.pcm	Wave	PCM	JA	1411,2 Kbps 44,1 KHz stereo
.adpcm	Wave	PCM	JA	1411,2 Kbps 44,1 KHz stereo
.aac	ADTS	AAC-LC	JA	støttet opp til 8-48 KHz
.m4a	ALAC	AAC-LC	JA	
.m4r	MPEG-4	AAC-LC	JA	
.mka	Matroska	MP3	JA	
		AAC	JA	
		MP2	JA	
		FLAC	JA	
		OGG	JA	
		WAV	JA	
.flac	FLAC	FLAC	JA	støttet opp til 8-48 KHz
.wma	Windows Media Audio	WMA 2	JA	støttet opp til 32 Kbps-192 Kbps 8-48 KHz
.ape	Monkey's Audio	Monkey's Audio	JA	støttet opp til 8-44,1 KHz
.ogg	OGG	ogg Vorbis	JA	støttet opp til 8-48 KHz
.mpa	MPEG Audio	Layer2	JA	224 Kbps 44,1 KHz stereo

Photo

Filtype	Format	Støttet	Begrensning
.jpeg (normal)	JPEG	JA	støttet opp til 13000*10000
.jpeg (progressiv)		JA	støttet opp til 1280*720
.jpe		JA	støttet opp til 13000*10000
.jif		JA	støttet opp til 501*506
.jfif		JA	støttet opp til 4288*2848
.jfi		JA	støttet opp til 501*506
.bmp (ikke-komprimert)	BMP	JA	støttet opp til 8000*8000
.dib		JA	
.gif (statisk)	GIF	JA	støttet opp til 8000*8000
.giff		JA	støttet opp til 900*600
.tiff (RGB)	TIFF	JA	støttet opp til 8000*8000
.tif (RGB)		JA	støttet opp til 8000*8000
.png (Ikke-alfa)	PNG	JA	støttet opp til 8000*8000

Myndighetskrav

Informasjon om FCC klasse B

Dette utstyret har blitt testet og funnet i samsvar med grensene for en Klasse B digital enhet ifølge Del 15 av FCCs regler. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en installasjon i boligstrøk. Dette utstyret lager, bruker og kan stråle ut energi i radiofrekvensbåndet, og hvis den ikke installeres og brukes i henhold til produsentens instruksjonshåndbok, kan den forårsake interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti mot at interferens kan oppstå i en bestemt installasjon. Dersom dette utstyret ikke forårsaker skadelig interferens med mottak av radio- eller TV-signaler, som kan bestemmes ved å slå apparatet av og på, oppfordres du til å forsøke å rette opp interferensen ved en eller flere av følgende tiltak:

- Pek mottakerantennen en annen vei, eller skift plass.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den som som mottakeren er koblet til.
- Snakk med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

ICES-003/NMB-003-erklæring

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denne enheten oppfyller kanadisk ICES-003 klasse B.

Sikkerhetssamsvar

Godkjent for USA og Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7. utg.: Lyd, video og lignende elektroniske apparater – Sikkerhetskrav.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Denne enheten skal kun brukes sammen med den kompatible UL-oppførte strømadapteren.

Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

本设备经过测试，结果表明符合 GB-8898（安全）、GB13837（电磁兼容性）和 GB17625（谐波）。

本裝置通過測試並符合 CNS-13439 (EMC) 和 CNS-14408 (Safety) 規範。

CE-samsvarskrav for Europa

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC). A “Declaration of Conformity” in accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

GS Mark (Kun Tyskland)

Maskinstøy – bestemmelse 3. GPSGV: Med mindre annet er oppgitt, skal det høyeste lydtrykk fra dette produktet være 70 db (A) eller mindre, i henhold til EN ISO 7779.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KCC-notis (kun Den koreanske republikk)

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Klasse B-enhet 1. Merk at denne enheten har blitt godkjent for ikke-kommersiell bruk og kan benyttes i hvilket som helst miljø, inkludert boligområder.

Miljøoverholdelse (Kina)

Part Name	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	鎘(Cd)	汞(Hg)	六價鉻(Cr^{6+})	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机壳/机箱 Chassis / Housing	x	o	o	o	o	o
其它机构零件 Mechanical parts - other	x	o	o	o	o	o
电路板组合/板卡 PCBA/Card	x	o	o	o	o	o
线材缆线/连接器 Cable / Connector	x	o	o	o	o	o
存储设备 (硬盘驱动器,光盘驱动器,软盘驱动器,记忆模块…) Storage Device(HDD,ODD,FDD,DIMM,…)	x	o	o	o	o	o
电源变压器/电源供应器 Adapter / Power Supply	x	o	o	o	o	o
風扇 Blower	x	o	o	o	o	o
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	x	o	o	o	o	o
电池 Battery	x	o	o	o	o	o
相机模块 Camera module	x	o	o	o	o	o
輸入/輸出设备 Input / Output Devices	x	o	o	o	o	o
搖控器 Remote controller	x	o	o	o	o	o

O：代表此种部件所用的均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于 SJ/T 11363-2006 规定的限量。
X：代表此种部件所用的均质材料中所含的该种有毒有害物质均高于SJ/T 11363-2006 规定的限量。

Garantiopplysninger

Henteservice

WD verdsetter din virksomhet og forsøker alltid å gi deg den aller beste service. Hvis dette produktet trenger vedlikehold, tar du enten kontakt med forhandleren som du opprinnelig kjøpte produktet fra eller gå til produktstøtten vår på nettsiden *http://support.wdc.com* for å finne informasjon om hvordan du kan få service eller RMA (Return Material Authorization). Dersom det fastslås at produktet kan være defekt, vil du få et RMA-nummer og instruksjoner for retur av produktet. Retur uten forhåndsgodkjenning (dvs. retur uten at det er utstedt et RMA-nummer) vil bli returnert til deg for egen regning. Godkjent retur må sendes i en godkjent pakke, forhåndsbetalt og forsikret, til den adressen som oppgis i returpapirene. Den originale esken og emballasjen bør oppbevares for å lagre og sende WD-produktet. Garantiperioden fastslås sikrest ved å kontrollere utløpsdato for garantien (serienummer påkrevet) på *http://support.wdc.com*. WD påtar seg intet ansvar for tapte data uansett årsak, for gjenoppretting av tapte data eller for data som finnes på produkter som er overlatt til WD.

Begrenset garanti

WD garanterer at produktet vil, gjennom dets normale bruk, i løpet av perioden definert nedenfor, være fri for defekter i materiale og utførelse og vil således samsvare med WD sin spesifikasjon. Perioden på den begrensede garantien avhenger av i hvilket land produktet ble kjøpt. Perioden på den begrensede garantien er 2 år i Europa, Midt-Østen og Afrika og 3 år i Asia og Stillehavsregionen, med mindre annet er lovmessig påkrevet. Varigheten til den begrensede garantiperioden begynner fra kjøpsdatoen som vises på kvitteringen. WD påtar intet ansvar for produkter som returneres hvis WD fastslår at produktet er stjålet fra WD eller dersom den angivelige feilen a) ikke finnes, b) ikke kan rettes på en tilfredsstillende måte på grunn av skader som er oppstått før WD mottok produktet eller c) har vært utsatt for feil bruk, feil installasjon, endringer (inklusiv fjerning eller sletting av etiketter og åpning eller fjerning av ytre deksler, med mindre produktet står på listen over produkter som i begrenset grad kan vedlikeholdes av brukeren og den spesifikke endringen er utført innen omfanget av de gjeldende instruksjoner slik som beskrevet i *http://support.wdc.com*), ulykke eller feilhåndtering når i besittelse av andre enn WD. Med utgangspunkt i begrensningene ovenfor er den eneste garantirettigheten at produktet repareres eller skiftes ut innenfor garantiperioden som er angitt ovenfor, etter WDs valg. Den nevnte garantien fra WD omfatter reparerte eller utskiftede produkter i resten av den opprinnelige garantiperioden eller i nitti (90) dager fra utsendelsesdato for det reparerte eller utskiftede produktet, etter hva som er lengst.

Den nevnte begrensede garantien er WDs eneste garanti og gjelder bare for produkter som er solgt som nye. De nevnte rettsmidlene erstatter a) alle andre rettsmidler og garantier, både uttrykte, underforståtte og lovbestemte, inkludert, men ikke begrenset til enhver underforstått garanti i forbindelse med salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål og b) alle forpliktelser og alt ansvar til WD for skader, inkludert, men ikke begrenset til tilfeldige skader, følgeskader eller spesielle skader, eller økonomiske tap, tap av fortjeneste eller utgifter, eller tap av data som oppstår på grunn av eller i forbindelse med kjøp eller bruk av produktet eller produktets ytelse, selv om WD er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. I USA tillater enkelte delstater ingen unntak eller begrensninger ved tilfeldige skader eller følgeskader, og begrensningene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter. Det er også mulig at du har andre rettigheter som varierer fra stat til stat.

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbel-D-symbolet er varemerker tilhørende Dolby Laboratories.

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker til HDMI Licensing LLC.

WD respekterer rettighetene opphavsrettighetseierne har til å kontrollere bruken av deres immaterielle eiendom.

Informasjonen som er oppgitt fra WD, antas å være nøyaktig og pålitelig. Det tas imidlertid intet ansvar for bruk av denne informasjonen eller for ethvert brudd på patentrettigheter eller andre rettigheter for tredjepart som kan oppstå på grunn av bruken. Det gis ingen underforståtte lisensrettigheter eller andre rettigheter under noe patent eller patentrettighet hos WD. WD forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forutgående varsel.

Western Digital, WD, WD-logoen og My Book er registrerte varemerker i USA og andre land; og WD Elements og My Passport er varemerker for Western Digital Technologies, Inc. Andre varemerker kan være nevnt her som tilhører andre selskaper.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Med enerett.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

4779-705045-H02 Okt. 2010

Stikkordregister

A

Apple-brukere 17
Audio/video-menyer
    skjermoppløsning 41
Auto Play (autom. avsp.) 42

B

bilder
    meny intervalltid 40
    repeter 40
    rotere 35
    skalering 41
    visning 34
    visningsalternativer 35
    zoom-alternativer 36

D

Digital Audio-utgang 41
Disk Manager 41
DVI-tilkobling 16

F

fastvare
    informasjon 42
    oppgradere 45
feilmeldinger 48
feilsøking 46
    avspilling av innhold 48
    feilmeldinger 48
    fjernkontroll 47
    lyd 47
    nullstilling av system 42
    oppgradering av fastvare 47
    USB-enhet 47
    visning 46
filformater
    feilsøking 48
filsystem
    støttet 5
fjernkontroll
    feilsøking 47
    overføringsrekkevidde 18
forholdsregler for drift 1
formatere harddisken 48
funksjoner 4
    AV-grensesnitt 4
    støttede filformater 4
    støttede filsystemer 5
    USB-støtte 5

G

garanti 57

H

HD-mediespiller 19
    feilmeldinger 48
HDMI
    tilkobling 15
    tilkoblinger 6
Home
    Bildekatalog 34
    feilmeldinger 48
    hovedskjerm 19
    Innstilling-skjerm 37
    knapp 18
    Musikkatalog 29
    oversikt 19
    Videokatalog 24

I

I/O-tilkoblinger 6
    HDMI 6
    Toslink 6
    USB-porter 6
informasjonspanel
    lysbildefremvisning 36
    musikk 31
Innstillinger
    auto Play (autom. avsp.) 42
    bildeskalering 41
    bruk nye verdier 38
    digital audio-utgang 41
    disk manager 41
    hovedskjerm 38
    leserbilde 41
    Lyd/Videomeny 39
    lysbildefremvisning intervalltid 40
    lysbildemodus 40
    menylinje 37
    nullstilling av system 42
    Om 42
    repeter bilder 40
    repeter film 40
    repeter musikk 40
    skjermsparerforsinkelse 42
    språk 39
    undertekst-skriftsstørrelse 39
    undertekstspråk 39

videoutgangs-oppløsning 41
visningsmodus 41
installasjon
HDMI-tilkobling 15, 16
kompositt AV-tilkobling 14
krav 9
prosedyre 10
strømtilkobling 10, 14, 15
USB-tilkobling 17

K

kompatibilitet 9
operativsystemer 9
kompositt AV-tilkobling 14
konvertere stasjonsformat 48
krav til operativsystemer 9

L

LED-indikatorer 7
leserbilde 41
lyd/video
støttede grensesnitt 4
lydkanal 28
lysbildefremvisning
alternativer 36
avspillingskontroller 36
intervalltid 40
visning 36

M

maskinvareinformasjon 42
medieinnhold
finner 43
miljøoverholdelse (Kina) 57
musikk
avspillingsalternativer 32
avspillingskontroller 31
avspillingsprosedyre 29
avspillingsskjerm 31
repeter 40
myndighetskrav
merknader 55
miljøoverholdelse (Kina) 57

N

navigeringsknapper 18
nullstilling av system 42

O

oppgradering av fastvare
feilsøking 47
fremgangsmåte 45
oversikt 3

P

pakken inneholder 9
preferanser 37
produkt
garanti 57
henteservice 57
myndighetskrav 55
oversikt 3
registrere informasjon 2
registrering 2
sikkerhetsinformasjon 1
tilbehør 2

R

reformatering 10
reformatering av stasjon 10
repeter
film 40
musikk 32
RoHS 57

S

sideforhold
feilsøking 46
Skjermsparerforsinkelse 42
Søkefunksjon
fremgangsmåte 43
knapp 18
spilleliste
videoer, avspilling 26, 30
språk 39
strøm
kabeltilkobling 10
konfigurasjoner for global strømadapter 10
LED-indikator 7
slå på 14, 15
strømknapp 18
Strømkontakt 6
systemkompatibilitet 9
Systemmenyer
nullstille 42
Om-skjerm 42

systempreferanser
Innstillingsmeny-linje 37
lyd/videokvalitet 39
navigeringsknapper 38

T

tilbehør 2
Toslink
tilkoblinger 6

U

undertekst
aktiver 28
skriftsstørrelse 39
språk 39
USB-enhet
feilmeldinger 48
feilsøking 47
fjerning 17
støttede enheter 5
tilkobling 17
USB-porter 6
UTLØS 18
Utløs-
fremgangsmåte 17
knapp 18

V

vedlikehold
system 45
videoer
angi skjermoppløsning 41
avspillingsalternativer 27
avspillingskontroller 26
avspillingsprosedyre 24
informasjonspanel 27
lydkanal 28
støttete oppløsninger 4
undertekster 28
utgangsoppløsning 41
verktøylinje 27
zoom-alternativer 28
vis feilsøking 46
visningsmodus 41

Z

zoom-alternativer
bilder 36
videoer 28